Uživatelská příručka SNZB-01M (V1.0)

Zigbee chytré tlačítko pro scény

Úvod

Orb 4-v-1 je čtyřtlačítkový přepínač scén, který podporuje dva režimy: **Zigbee** a **eWeLink-Remote**. Každé tlačítko umožňuje akce na jedno, dvojité, trojité a dlouhé stisknutí pro rychlou aktivaci scén. V aplikaci eWeLink lze přizpůsobit až 16 scén. Některé chytré žárovky lze také ovládat přímo přes TouchLink nebo Bindings. Instalace je snadná díky lepicí montáži bez nutnosti kabeláže.

Hlavní funkce:

- **Duální režim:** Zigbee a eWeLink-Remote.
- **Ovládání klepnutím:** Podpora různých typů stisknutí.
- **Chytré scény:** Plná automatizace domácnosti.
- **Magnetická instalace:** Snadné připevnění.

Specifikace

- **Název produktu:** Orb 4-v-1 (Model: SNZB-01M)
- **Vstup (napájení):** 3V ⎓ (baterie CR2477)
- **Bezdrátové připojení:** Zigbee (IEEE 802.15.4)
- **Čistá hmotnost:** 53 g
- **Rozměry:** 50 x 22,5 mm
- **Materiál:** PC (Polykarbonát)
- **Provozní teplota:** -10 °C ~ 60 °C

Popis zařízení

1. **Tlačítka (1–4):** Spouštějí chytré scény (jedno-klik, dvoj-klik, troj-klik, dlouhé stisknutí).
    - *Poznámka: Trojité kliknutí je podporováno pouze v režimu Zigbee.*
2. **LED indikátor:**
    - Pomalé blikání: Režim párování Zigbee.
    - Svítí 3 sekundy: Párování bylo úspěšné.
3. **Resetovací tlačítko:** Podržte 5 sekund pro vstup do režimu párování (trvá 3 minuty).
4. **Posuvný přepínač:** Volba mezi režimem Zigbee a eWeLink-Remote.

Nastavení a párování

1. **Aplikace:** Stáhněte si nejnovější verzi aplikace **eWeLink**.
2. **Příprava:** Odstraňte izolační fólii baterie.
3. **Párování (Režim Zigbee):**
    - Přepněte posuvný spínač na „Zigbee Mode“.
    - Podržte resetovací tlačítko na 5 sekund, dokud LED nezačne pomalu blikat.
    - V aplikaci eWeLink vyberte svou Zigbee bránu (gateway) a přidejte zařízení.

Instalace

- **Metoda 1:** Použití oboustranné lepicí pásky (VHB) pro upevnění na hladký povrch.
- **Metoda 2:** Montáž na standardní instalační krabici (typ 86) pomocí šroubů.

Bezpečnostní upozornění

- **Typ baterie:** Používejte pouze CR2477 (3V).
- **Manipulace:** Baterie nepolykejte (nebezpečí chemického popálení).
- **Likvidace:** Použité baterie recyklujte podle místních předpisů a uchovávejte je mimo dosah dětí.
- **Provoz:** Nevystavujte teplotám nad 60 °C a nevhazujte do ohně.

Výrobce: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. **Adresa:** 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, Čína