immax

neo LITE

Smart home devices



UŽIVATELSKÝ NÁVOD
USER MANUAL

Výrobce a dovozce / manufacturer and importer::
IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU
www.immaxneo.cz | www.immaxneo.com
Vyrobeno v P.R.C.

CZ - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Aplikace Immax NEO: Ne
Aplikace Immax NEO PRO: Ano
Komunikační protokol Zigbee: 3.0
Frekvence: 2400MHz~2483.5MHz
Bezdrátový dosah: 30 m přímá viditelnost, 10m v zastavěném prostoru
Zdroj energie: 1x baterie 3V CR2032
Provozní napětí: 2.5V-3.3V
Průměrný provozní proud: 5 mA (Zigbee)
Pohotovostní proud: T < 3uA
Provozní teplota: -20°C až + 60°C
Provozní vlhkost: maximálně 95% (bez kondenzace)
Certifikáty: CE
Rozměry: 37x37x12mm

EN - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Immax NEO Application: No
Immax NEO PRO: Yes
Zigbee communication protocol: 3.0
Frequency: 2400MHz ~ 2483.5MHz
Wireless range: 30m direct visibility, 10m in a built-up area
Power source: 1x3V CR2032 battery
Operating voltage: 2.5V-3.3V
Average operating current: 5 mA (Zigbee)
Standby current: T < 3uA
Operating temperature: -20°C to +60°C
Operating humidity: maximum 95% (no condensation)
Certificates: CE
Dimensions: 37x37x12mm

CZ - INSTALACE APLIKACE A ZPROVOZNĚNÍ

Krok 1: Stáhnutí aplikace a registrace

Naskenujte kód QR kód a stáhněte si aplikaci Immax NEO PRO. Nebo v Apple Store nebo Google Play vyhledejte a nainstalujte aplikaci Immax NEO PRO.

Spusťte aplikaci Immax NEO PRO a klepněte na „Registrovat" a založte se vlastní účet pomocí telefonního čísla nebo e-mailu.

Pokud máte registraci hotovou, přihlaste se pod svůj účet.

Krok 2.1: Přidání zařízení ve zjednodušeném postupu (doporučeno)

Ujistěte se, že je váš produkt Immax NEO zapnutý

Ujistěte se, že je váš mobilní telefon připojen k Wi-Fi (zařízení podporuje pouze 2,4GHz Wi-Fi síť)

Ujistěte se, že se zařízení nachází v párovacím módu.

Otevřete aplikaci Immax NEO PRO a klikněte na „+" v pravém horním rohu aplikace

Vyberte typ zařízení které chcete přidat, potvrďte že „LED kontrolka rychle bliká". Zadejte heslo k Wi-Fi síti, ke které je připojen váš mobilní telefon. Potvrďte zadané heslo a vyčkejte na přidání zařízení. Poté by se mělo zařízení zobrazit v seznamu produktů.

Krok 2.2: Přidání zařízení v AP módu

Klikněte na „+" v pravém horním rohu aplikace a vyberte možnost správný typ zařízení.

Klepněte na „AP mód" vpravo nahoře a potvrďte že LED indikátor pomalu bliká. Zadejte heslo k Wi-Fi síti, ke které je připojen váš mobilní telefon.

Potvrďte zadané heslo a poté přejděte k připojení k Wi-Fi hotspotu v mobilním telefonu. Vyberte Wi-Fi síť s názvem „Smart Life_xxx" a připojte se. Vraťte se do aplikace „Smart Life", připojení se poté automaticky spustí. Vyčkejte na přidání zařízení. Poté by se mělo zařízení zobrazit v seznamu produktů.

Krok 3: Ovládejte svůj produkt Immax NEO prostřednictvím aplikace Immax NEO PRO kdykoli a kdekoli

Ujistěte se, že váš mobilní telefon a produkt jsou připojeny k síti internet. Další funkce, najdete v rozhraní aplikace Immax NEO PRO.

EN - APPLICATION INSTALLATION AND COMMISSIONING

Step1: Download&Registration

Scan the QC Code to download " Smart Life" APP. Or Search"Smart Life"in Apple store or Google Play to install the APP. Open the " Smart Life" APP, tap "Register"to get an account with your phone number or E-mail.

Sign in the APP.

Step2: Add Decices in Easy Mode (Recommend)

Make sure your product is powered on

Make sure your mobile phone is connected to your Wi-Fi

Press the power button until the indicator begin to flash quickly (about 2timers/second),this means the device is already for configuration

Open your " Smart Life" APP, tap "+" on the top right of the APP

Select Device Type, tap " confirm indicator rapidly blink". It will fetch the password of the Wi-Fi network your mobile phone connected.

Tap "Confirm" to connect to the device, when it appears " successfully add 1device", then the connection is completed and your devices is listed in your APP list.

Add Devices in AP Mode (If failed in Easy Mode,user could use AP mode)

Press the power button for more that 5seconds until the indicator begin to flash quickly, then press it for another 5seconds until the indicator flash slowly.

Tap "+" on the top right of the APP,Select Device Type

Tap " AP Mode " on the top right,"confirm indicator slowly blink". It will fetch the password of the Wi-Fi network your mobile phone connected.

Tap "Confirm" and "connect now"to go to the WLAN setting interface in your mobile phone. Select the Wi-Fi network named " Smart Life_xxx" to connect it.

Return to the " Smart Life" APP, the connection will start automatically

When it appears " successfully add 1device", then the connection is completed and your devices is listed in your APP list.

Step3: Control your product Immax NEO via smart life APP anytime and anywhere

(make sure your mobile phone and Mini Smart Plug are all connected to the network), More functions you will enjoy refer to the APP interface.