Velikost: 90 x 63 mm

MOES

Powered by tuya

Návod k použití

Smart IR dálkové ovládání se snímačem teploty a vlhkosti



Model: WR-TY-THR

Model: WR-TY-THR

Čeština

WORKS WITH alexa

WORKS WITH Google Assistant

Další obsah

Naskenujte QR kód a získejte elektronický návod, instalační video a představení funkcí.

请扫描二维码获取中文
明书、安装视频及功能

Elektronický návod / instalační video

Příprava k použití

scan the QR code or download Sm
on App store.

ır or Login

ad "Smart Life"Application

1. Stažení aplikace Smart Life
Naskenujte QR kód nebo si stáhněte aplikaci Smart Life z App Store.

2. Registrace nebo přihlášení
Stáhněte aplikaci „Smart Life". V rozhraní registrace/přihlášení klepněte na „Registrovat", zadejte telefonní číslo, získejte ověřovací kód a nastavte heslo. Pokud již účet Smart Life máte, zvolte „Přihlásit se".


3. Nastavení aplikace pro zařízení
Příprava: ujistěte se, že je zařízení připojeno k napájení a telefon je připojen k Wi-Fi s přístupem k internetu.
Poznámka: zařízení podporuje pouze 2,4GHz Wi-Fi. Pokud jste připojeni k 5GHz síti, nejprve se odpojte a připojte se k 2,4GHz síti.

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt!

Rozlučte se se samostatnými dálkovými ovladači pro IR domácí spotřebiče, jako jsou TV, klimatizace, TV box, světlo, ventilátor, audio apod. Tato zařízení můžete ovládat na dálku přes mobilní aplikaci. Na displeji také přímo vidíte teplotu, vlhkost, čas, datum a den v týdnu.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Popis produktu:



Specifikace produktu


Velikost	65 x 65 x 17 mm
Micro vstup	DC 5 V / 1 A
LED indikátor	modrý
Infračervená frekvence	38 kHz
IR dosah	<= 10 m
Wi-Fi protokol	2,4 GHz
Wi-Fi standard	IEEE 802.11 b/g/n
Rozsah měření teploty	0 °C - 60 °C
Přesnost teploty	+-1 °C
Rozsah měření vlhkosti	0 % RH - 99 % RH
Přesnost vlhkosti	+-5 % RH

Kontrola před použitím zařízení


a. Smartphone je připojen k 2,4GHz Wi-Fi síti.
b. Zadali jste správné heslo Wi-Fi.
c. Smartphone má Android 4.4+ nebo iOS 8.0+.
d. Wi-Fi router má povolené MAC adresy.
e. Pokud počet zařízení připojených k routeru dosáhl limitu, zkuste odpojit jedno zařízení nebo použít jiný Wi-Fi router.

Kroky připojení aplikace


1. Otevřete aplikaci Smart Life/Tuya a klikněte na „+". Na obrazovce se automaticky zobrazí výzva. Klikněte na „Přidat". Zadejte heslo Wi-Fi a klikněte na „Další". Počkejte na dokončení připojení.



2. Po úspěšném přidání zařízení můžete upravit jeho název a kliknutím na „Další" přejít na stránka zařízení.



3. Kliknutím na „Hotovo" vstoupíte na stránku zařízení a můžete si užívat chytrou domácnost s automatizací.



SERVIS

1. Během bezplatné záruční doby, pokud se produkt porouchá při běžném používání, zajistíme bezplatnou opravu produktu.
2. Poškození živelnou událostí nebo lidským zásahem, demontáž a oprava bez souhlasu naší společnosti, chybějící záruční list, produkty po záruční době apod. nejsou zahrnuty do bezplatné záruky.
3. Jakýkoli závazek třetí strany (včetně prodejce/servisu), ústní nebo písemný, nad rámec záruky plní tato třetí strana.
4. Uschovejte si tento záruční list k ochraně svých práv.
5. Naše společnost může produkty aktualizovat nebo měnit bez předchozího upozornění. Aktuální informace naleznete na oficiálních stránkách.

INFORMACE O RECYKLACI

Všechny produkty označené symbolem odděleného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení (směrnice WEEE 2012/19/EU) musí být likvidovány odděleně od netříděného komunálního odpadu. Z důvodu ochrany zdraví a životního prostředí odevzdejte toto zařízení na určeném sběrném místě pro elektrická a elektronická zařízení, které určí státní nebo místní orgány. Správná likvidace a recyklace pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Informace o sběrných místech získáte od instalatéra nebo místního úřadu.

t must be
ollection points
e
ties.

ZÁRUČNÍ LIST

Informace o produktu

Název produktu _____

Typ produktu _____

Datum nákupu _____

Záruční doba _____

Informace o prodejci _____

Jméno zákazníka _____

Telefon zákazníka _____

Adresa zákazníka _____

Záznamy o údržbě

Datum poruchy	Příčina problému	Popis závady	Odpovědná osoba

Děkujeme za vaši podporu a nákup u značky Moes. Jsme tu vždy pro vaši úplnou spokojenost - budeme rádi, když se s námi podělíte o svou zkušenost s nákupem.

Pokud potřebujete cokoli dalšího, neváhejte nás nejprve kontaktovat. Pokusíme se splnit váš požadavek.

FOLLOW US

@moessmart @moes_smart MOES
@moes_smart @moes_smart www.r

WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD
Address: Power Science and Technology Innovation Ce
NO.238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Developmen
Yueqing, Zhejiang, China
Tel:+86-577-57186815

WENZHOU NOVA NEW ENERGY CO.,LTD
Adresa: Power Science and Technology Innovation Center, No. 238, Wei 11 Road, Yueqing Economic Development Zone, Yueqing, Zhejiang, China
Tel.: +86-577-57186815
Email: service@moeshouse.com

AMZLAB GmbH
Laubenhof 23, 45326 Essen
Vyrobeno v Číně